GDMALL [BT-2000N] 取扱説明書

ご案内：当製品をご使用になる前に、取扱説明書および併用されるデバイスの使用説明書をご一読ください。

警告：当製品は小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

本製品は、Bluetooth 2.1 + EDRに適合しています。

■ ペアリング手順：（NFCではないデバイス）

1. 接続するデバイス（iPhone・iPad等）のBluetooth機能を [オン] にしてください。
   iPhone、iPad、iPodを使用する場合は、設定 -> Bluetooth [オン]

2. 底面の真ん中にある電源ボタンを、約5秒間ほど押し続けてください。
   やがて1回目の起動音が聴こえ、LEDが点滅します。そのまま押し続けると、2回目のペアリング開始音が聞こえ、[ペアリングモード] になります。ペアリングモードになるまで、最初からボタンを離さずに押し続けてください。
   ※ 既に電源が入っている場合は、左下の[Pairing]と書かれているボタンを確認音が鳴りペアリングモードになるまでまで押し続けて下さい。

3. ペアリングが成功すると確認音が鳴ります。デバイス本体にて「GDMALL BT2000N」を選び、ペアリングさせ終了です。本体のボリュームを調整し、ご使用ください。

スピーカーの電源を切る時は、電源ボタンを５秒間押し続けて下さい。やがて確認音が聴こえLED発光表示灯が消えます。

＊ スピーカーフォンとして仕様する場合は、着信時に、受話器のアイコンボタンを押してください。

■ NFCデバイスとのペアリング：

1. ご使用のデバイスのNFC機能をオンにしてください。
スピーカーの電源入れ、NFCエリア（BT2000N：スピーカの背後）をNFCタグプレートで軽くタップしてください。ペアリングを知らせる音が鳴り完了です。

2. 接続の停止：
接続解除を行う為、再度デバイスのNFCタグでスピーカーのNFCエリアを再度軽くタップしてください。

3. スピーカー機能の停止：
スピーカーを切る時は電源ボタンを５秒間押し続けていただきますと、やがて確認音が聴こえ、LED表示灯が消えます。

バッテリー充電について：
1. USB入力のあるACアダプタに、充電ケーブルを接続してください。
2. 充電ケーブルを、スピーカーの背面にある充電コネクタへ接続してください。充電表示灯が点灯します。
3. バッテリー充電完了時、充電表示灯が消えます。
4. バッテリー充電が終了次第、先ずスピーカー側から充電ケーブルを外し、続いて充電ケーブルを外してください。

※ バッテリーの残量が少なくなると、LEDが赤く点滅します。

■注意事項

1. スピーカー本体を分解したり、内蔵型電池交換の為に、無理に開けようとしないでください。感電事故を引き起こす可能性があります。
2. 湿度の高い場所や、温度が極端に高い場所や、低い場所でスピーカーを充電しないでください。